

■ Boîtier sélecteur NPN/PNP

PRÉSENTATION PRODUIT



- Boîtier universel offrant de multiples possibilités en sorties : NPN/NO, NPN/ NC, PNP/NO, PNP/NC
- Boîtier intégrant un cavalier permettant de sélectionner le type de logique des entrées : Positive (PNP) , Négative (NPN)
- 1 sélecteur de positions (A, B) permettant de combiner les modes NPN-PNP avec les sortie NO/NC
- Le boîtier est connecté entre le récepteur et le câble de raccordement via des connecteurs DIN faciles à installer
- Le boîtier est conçu avec la technologie push-pull (Push: signal positif /PNP) et (Pull: signal négatif/NPN) offrant une combinaison de 4 possibilités : NPN/NO, PNP/NC, NPN/NC, PNP/NO
- En fonction de la configuration de la porte, le boîtier détecte le signal configuré et ouvre le circuit correspondant

A	Options : PNP-NO ou NPN-NC	Si la porte est définie en PNP →	Le boîtier détecte le PNP, le circuit est ouvert pour passer en mode PNP-NO Le signal NPN ne répond pas, le circuit n'ouvre pas pour passer en mode NPN-NC
		Si la porte est définie en NPN →	Le boîtier détecte le NPN, le circuit est ouvert pour passer en mode NPN-NC Le signal PNP ne répond pas, le circuit n'ouvre pas pour passer en mode PNP-NO
B	Options : PNP-NC ou NPN-NO	Si la porte est définie en PNP →	Le boîtier détecte le PNP, le circuit est ouvert pour passer en mode PNP-NC Le signal NPN ne répond pas, le circuit n'ouvre pas pour passer en mode NPN-NO
		Si la porte est définie en NPN →	Le boîtier détecte le NPN, le circuit est ouvert pour passer en mode NPN-NO Le signal PNP ne répond pas, le circuit n'ouvre pas pour passer en mode PNP-NC

COMPATIBILITÉ

- Compatible avec les cellules N NPN/NO (référence 03.G5.N174.NPNN0)
- Les cellules compatibles ne sont pas équipées de la fonction sélecteur : elles fonctionnent uniquement si l'installation existante est en NPN/NO
- Si l'installation est en NPN/NC, le fonctionnement de la cellule est inversé : la porte s'ouvre si pas de passage; la porte se ferme si un obstacle est détecté
- Si l'installation est en PNP (NO ou NC) : pas de réaction de la porte

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
03.G5.N94.PUSHPULL	Boîtier sélecteur NPN/PNP